

## Artikel | B05590-00

WGR 1110

### FIRERAY 3000 System; Sender und Empfänger (5m bis max. 120m Distanz) mit Fernbedienungscontroller

Beam-Melder bestehend aus Sender und Empfänger für Strecken bis 120m sowie Fernbedienungscontroller



#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Laser-Ausrichtung im Empfänger
- Easifit Schnellmontage-System
- Auto-Optimise Ausgleich von Gebäude-bewegungen und Verschmutzungen
- Ein oder Zwei-Melder-Betrieb pro Controller
- Programmierbare Empfindlichkeit und programmierbare Alarmschwellen
- 2-Draht-Schnittstelle zwischen Systemsteuergerät und Empfänger
- Jeweils ein Relais für Alarm und Störung

#### TECHNISCHE DATEN

Reichweite	5 - 120m
Betriebsspannung	12 - 36 V DC
Stromaufnahme	14 mA
Controller	
Ruhestrom Sender	8 mA
Schutzart	IP 54
Arbeitstemperatur	10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 93 %
Prüfnorm	EN54-12:2015
Leistungserkl. / DoP	CPR-DOP-301

#### ZERTIFIZIERUNGEN

CE-Zertifikat 0786-CPR-21162  
VdS-Nr. G 212034