



ARTIKEL | B05571-00

WGR 1110

FIRERAY 5000 System (8-100m)
mit Fernbedienungscontroller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Selbst-justierender IR-Beam-Melder mit Reflektor für Strecken von 8 bis 100m. Bestehend aus einem Detektor, vier Reflektoren und einem Fernbedienungscontroller
- Auto-Align: Automatische Ausrichtung des Strahls
- Bis zu 2 Detektoren an einen Controller anschließbar
- Easifit System zur Erstmontage
- Integrierter LASER
- Auto-Optimise: Ausgleich von Gebäudebewegungen und Verschmutzungen
- Verbrauchsarmer Fernbedienungscontroller
- 2-Draht-Schnittstelle zwischen Systemsteuergerät und Melder
- Weltweite Zulassungen, einschließlich EN54:12 und UL268
- Maximale Winkelausrichtung des Detektors: +/- 3,5°
- Schutzart : IP54

TECHNISCHE DATEN

Reichweite	8 - 100m
Betriebsspannung	14-36 V DC
Ruhestrom (= Alarmstrom)	6 mA (bei 24 V DC)
max. Strom bei Motorjustage	36 mA (24 V DC)
Arbeitstemperatur	-10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 93 %*
Abmessungen Controller	202 x 230 x 87mm (BxHxT)
Abmessungen Detektor	134 x 131 x 134 mm (BxHxT)

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.	G 208017
CE-Zertifikat	0832-CPD-0565