



Artikel | B06458-00

WGR 1240

FIRERAY 5000 System (50m) adressierbar mit Fernbedienungscontroller

Selbst-justierender Beam-Melder mit Reflektor für Strecken bis 50m. Bestehend aus Melderkopf, einem Reflektor und einem Fernbedienungs-Controller

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Auto-Align Automatische Ausrichtung des Strahls
- ab 50m 4 Reflektoren nötig!
- Unterstützt CoreProtocol, Discovery und XP95
- Modulbauweise
- Easifit System zur Erstmontage
- Integrierter LASER
- Auto-Optimise Ausgleich von Gebäudebewegungen und Verschmutzungen
- Verbrauchsarmer Fernbedienungs-controller
- 2-Draht-Schnittstelle zwischen Systemsteuergerät und Melder
- Weltweite Zulassungen, einschließlich EN54:12 und UL268

TECHNISCHE DATEN

Reichweite	8 - 100m
Betriebsspannung	17-35 V DC
Ruhestrom	max. 10 mA (24V DC)
Arbeitstemperatur	10 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	max. 93 %
Prüfnorm	EN54-12:2015, EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	2831-CPR-F1120

ZERTIFIZIERUNGEN

VdS-Nr.: G 217042
CE-Zertifikat : 2831-CPR-F1120