



Artikel | B06482-00

WGR 1240

IR³ Flammenmelder für Sockelmontage,
adressierbar

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der IR3-Flammenmelder (Sockelmontage) ist für die Überwachung aller Innenbereiche ausgelegt, selbst solcher mit hohem Schmutz- oder Rauchaufkommen, wo mit offenen, lodernden Feuern zu rechnen ist.
- Der Melder verfügt über drei IR-Sensoren, die auf unterschiedliche IR-Wellenlängen reagieren und so zwischen Flammen und Täuschungsstrahlungsquellen unterscheiden können.
- Reagiert auf stationäre, nicht flackernde Flammen
- Der kompakter Flammenmelder ist passend für Sockel der Reihe Discovery oder XP95
- Busversorgung
- Täuschungsalarme durch z.B. flackerndes Sonnenlicht werden durch eine Kombination aus Filtern und Signalverarbeitungstechniken vermieden.
- Schutzart: IP66

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17-28 V DC
Ruhestrom normal	2,5 mA
Temperaturbereich	40°C bis +85°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	weiß
Abmessungen (Ø x H)	100 x 40mm
(inkl. Sockel)	100 x 48mm)
Material Gehäuse	Polycarbonat
Gewicht	150g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

Apollo-DoP: CD0006/Flame/V1
CE-Zertifikat: 2831-CPR-F0355