



ARTIKEL | B06520-00

Funkmodul-REACH für Apollo-Loop

EN54-25, CE 0359-CPR-00223

„loop-powered“ inkl. a.P.-Gehäuse

Hersteller Code RW1700-030-APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Das REACH Funkmodul kann bis zu 32 Funkteilnehmer überwachen und den Status jedes einzelnen Gerätes an eine Brandmelderzentrale melden. Jedem einzelnen Gerät (inklusive des Funkmoduls) wird eine Adresse des Rings zugewiesen.
- Anschluss von bis zu 32 REACH-Geräten an einen XP95-, Discovery-, oder Soteria-Bus
- Übersetzung von Funksignalen von REACH-Meldern zur Brandmelderzentrale
- Integrierter Busisolator
- Busversorgung von max.4 Funkmodulen pro Ringleitung

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35V DC
Ruhestrom	max. 40mA@ 24V DC
Funkreichweite (Freifeld)	~ 100 m
Temperaturbereich	-20°C bis +70°C
Rel. Luftfeuchtigkeit	max. 95%*
Farbe	weiß
Abmessungen (BxHxT)	236 x 100 x 70mm
Gewicht	700g

*Abweichungen bei Kondensation mgl.

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-17: 2005 / AC: 2007, EN54-18: 2005 / AC: 2007, EN54-25: 2008 / AC: 2012
Leistungserkl. / DoP	D0030
CE-Zertifikat	CE 0051-CPR-2538