



ARTIKEL | B06528-00

Funk-Handfeuermelder REACH

Typ A, EN54-11/-25, adressierbar

incl. Sockel und Batterie
RW1900-901APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Rotes Kunststoffgehäuse (kleine Bauform) mit Symbol „Brennendes Haus“
- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Automatisches „Channel Hopping“
- Hohe Zuverlässigkeit und intelligente Sensorik
- Flexible vor-Ort Parametrierung
- Anschließbar an REACH-Funkmodul
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Batterie	2 x CR123A
Funkreichweite (Freifeld)	~ 100 m
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	7
Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +55°C
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 95% RH
IP Schutzklasse	IP 30
Abmessungen (BxHxT)	88 x 87 x 61 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-11: 2001 / A1: 2005, EN54-25:2008 / AC: 2012
Leistungserkl. / DoP	D0008
CE-Zertifikat	0051-CPR-2531