

- kompatibel mit allen REACH-Funkmeldern
- Bi-direktionale Funkkommunikation

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Automatisches "Channel Hopping"
- 16 Töne wählbar, incl. DIN-Ton (33404)
- 4 Lautstärken einstellbar, max. 91 dB(A)
- Auch ohne Melder betreibbar mit Abdeckkappe
- Anschließbar an REACH-Funkmodul
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

ARTIKEL | B06530-00

FUNK-SOCKELSIRENE REACH

EN54-3/-25, adressierbar incl. Batterie, RW1300-110APO

TECHNISCHE DATEN

Batterie $2 \times CR123A$ Funkreichweite (Freifeld) $\sim 100 \text{ m}$

Frequenzbereich 868 - 870 MHz

Anzahl der Funkkanäle 7

Arbeitstemperaturbereich -10°C bis +55°C zulässige Luftfeuchtigkeit max. 95% RH

IP Schutzklasse IP 21C

Abmessungen (DxH) 129 x 54mm

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm EN54-3: 2001 / A1: 2002 / A2: 2006, EN54-25:2008 /

AC: 2012

Leistungserkl. / DoP D0010

CE-Zertifikat 0051-CPR-2532

