

Artikel | S07550-00

WGR 5080

19"- ELA - Mischverstärker M120, 120W

Mischverstärker mit sehr vielseitiger Ausstattung



PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- 120 W Ausgangsleistung (100 V oder 4 Ohm)
- vier Mikrofoneingänge (XLR)
- drei AUX-Eingänge
- Für diese Mic.-Eingänge ist eine 48V Phantomspeisung individuell zuschaltbar. Außerdem können für die Mic-Eingänge Prioritäten festgelegt werden.
- Mic 2 ist zusätzlich ein RJ45 Sprechstelleneingang mit Vorgong-Funktion.
- An der Gerätefront befinden sich je 1 Cinch-Lineeingang und ein XLR Mikrofonanschluss.
- Über Steuerungseingänge lassen sich der Gong und ein DIN-Alarm auslösen.
- Weiterhin verfügt der M120mpBT über einen Prioritätsausgang der zur Ansteuerung von Pflichtruf Relais genutzt werden kann.
- zuschaltbarer 2/4-Klang werden.
- 19" Rackwinkel im Lieferumfang.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung	230V (50/60 Hz)
Ausgangsleistung	120 W Sinus (100V / 80hm)
Frequenzbereich	50-18.000 Hz
Klirrfaktor	< 0,5 % (1 kHz)
Ausgänge Lautsprecher	100 V, 70 V, 8 Ohm
Gong	Zwei-/Vierklang
Abmessungen (H x B x T)	88 x 484 x 365 mm (2 HE)
Gewicht	10 kg