

ARTIKEL | B01500-00

WGR 1010

ABF - Anzeige- und Bedienfeld
Für „Solution F1“-System mit
ARCNET-Schnittstelle



PRODUKTEIGENSCHAFTEN :

- Als abgesetzte, multifunktionale Bedieneinrichtung und Anzeige für das „Solution F1“-Netzwerk
- Volle Bedienung und Anzeige des Netzwerks (kann eingeschränkt werden)
- Anschluss an das Multi-Master-Kommunikationsnetzwerk mit max 128 Teilnehmern
- inkl. Touch-Bedienfeld und Grafik-LCD
- 16 frei programmierbare Ein- und Ausgänge
- 8 programmierbare Tasten
- inkl. ARCNET-Schnittstellenkarte
- Passwort-geschützte Bedienebenen gemäß EN54
- Interface für Feuerwehrbedienfeld integriert
- Adapter für Feuerwehr-Schlüsseldepot integriert
- Ansteuerung für Hauptmelder (HFM)
- 2 x RS232-Schnittstelle, frei programmierbar
- 1 x RS485-Schnittstelle, frei programmierbar
- Schnittstelle für optionales einsetzbares

- I-Modul zur Datenübertragung per Analog-Modem, ISDN oder Webserver
- Lieferung im flachen, eleganten a.P.-Wandgehäuse

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	24 V DC
Stromaufnahme	80 mA
Feldbus	bis zu 128 ARCNET-Teilnehmer
Leitungslänge	max. 1.200m
Gewicht	4,9 kg
Abmessungen (BxHxT)	492 x 260 x 80 mm

ZERTIFIZIERUNGEN