



## Artikel | B05340-00

WGR 1100

Galvanischer Trennwandler für Ex-Melder

2-kanalig

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Ideal Passend zur CDX Ex-Melderbaureihe
- Ex-Barriere, die elektrisch speziell für 2 separate Melderlinien dieser Melder ausgelegt ist
- Eine Erdung ist nicht erforderlich
- Montage auf DIN-Hutschiene (ideal im Gehäuse B07550-00)

### TECHNISCHE DATEN

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Spannung                  | max. 28V DC         |
| Ruhestrom (sicherer Ber.) | <400µA              |
| Übertragungsstrom         | 1 - 40 mA           |
| Zündschutzart             | Ex II GD EEx ia IIC |
| Klassifizierung           | Zone 0              |
| Umgebungstemperatur       | 20 - 60 °C          |
| Schutzart                 | IP 20               |
| Gewicht                   | 100 g               |

### ZERTIFIZIERUNGEN

Zulassung: Baseefa09ATEX0027