



ARTIKEL | B06524-00

Funk-Multisensormelder REACH

EN54-5/-7/-25, adressierbar

incl. Sockel und Batterie
RW1000-700APO

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Bi-direktionale Funkkommunikation
- Fortschrittliche Dual-Optik-Rauchkammer
- Hohe Zuverlässigkeit durch intelligente Sensorik mit Drift-Kompensation
- Wärmeteil programmierbar in Klasse A1R (max. 58°) oder BS (78°)
- Anschließbar an REACH Funkmodul
- Testfunktion für schnelle Inbetriebnahme
- Alarm-LED 360° sichtbar
- incl. Sockel und Batterien
- Lebensdauer der Batterie: bis zu 5 Jahre

TECHNISCHE DATEN

Batterie	2 x CR123A
Funkreichweite (Freifeld)	~ 100 m
Frequenzbereich	868 - 870 MHz
Anzahl der Funkkanäle	7
Arbeitstemperaturbereich	-10°C bis +55°C
zulässige Luftfeuchtigkeit	max. 95% RH
IP Schutzklasse	IP 40
Abmessungen (DxH)	110 x 70 mm

ZERTIFIZIERUNGEN

Prüfnorm	EN54-5:2000 / A1:2002, EN54-7: 2000 / A1: 2002 / A2:2006, EN54-25:2008 / AC: 2012
Leistungserkl. / DoP	D0006
CE-Zertifikat	0051-CPR-2530