Artikel | B07936-00

WGR 1250

Soteria Open-Area Kombi-Signalgeber, rot

opt./ akustisch, Blitz rot, mit Isolator

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Der intelligente Soteria Open-Area Kombi-Signalgeber ist für die Verwendung in Innenbereichen vorgesehen und ist zum Anschluss an alle Core, Discovery- oder XP95-Anlagen geeignet.
- Auswahl von 15 Signaltönen
- 7 Lautstärkeeinstellungen von 55 bis 101 dB(A)
- Blitzfrequenz 0,5 / 1 Hz
- Montagefreundlich durch Verkabelung mit Sockel B02950-0x
- Volle XP95 Funktionskompatibilität mit Einzel- und Gruppenadressierung
- Busversorgung
- Integrierter Isolator
- IP21

TECHNISCHE DATEN

Betriebsspannung	17 - 35 V DC
Ruhestrom normal	890 µA
Alarmstrom	max. 6 mA (1,65-6,0)
Alarmstrom Blitzleuchte	3 mA
Lautstärke max.	101 dB(A)
Temperaturbereich	20°C bis +70°C*
Gehäuse	ABS
Farbe	rot
Abmessungen (Ø x H)	110/125 x 90mm
Gewicht	320 g
Prüfnorm	EN54-3:2001 / A1:2002 / A2:2006, EN54-17:2005
Leistungserkl. / DoP	E0173

*Abweichungen bei Kondensation/Vereisung mgl.;

ZERTIFIZIERUNGEN

CE 2831-CPR-F4931

NSC Sicherheitstechnik GmbH

Grete-Hermann-Str. 6 | 33758 Schloß Holte-Stukenbrock
p +49 (0) 5257 977 99-0 | e info@nsc-sicherheit.de | w nsc-sicherheit.de

Stand: 16.06.2025

Änderungen und Irrtümer vorbehalten