



## Artikel | S11008-02

WGR 5100

### NSC-xAudio-4/8-RS

Funktionsmodul mit 4 Audioeingängen und 8 Audioausgängen für S11008-00 (NSC-CU8-LCD) Technische Daten

Stromaufnahme:

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- ca. 100 mA bei 48VDC Anzahl der Audioeingänge:
- 4 Anschlusstyp Audioeingang:
- 1x RJ45 Eingangsimpedanz:
- $\geq 10 \text{ k}\Omega$  Maximale Eingangsspannung:
- $\leq 3 \text{ Vrms}$  Anzahl der Audioausgänge:
- 8 Anschlusstyp Audioausgang:
- 2x RJ45 RS485-Schnittstelle:
- 1 Betriebstemperatur:
- 0°C bis 70°C Abmessungen:
- 70 x 160 x 25 mm